




СВЕТИЛЬНИКИ LTD-70, LTD-80

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного, локального и декоративного освещения в жилых и общественных помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Встраиваемый светодиодный светильник имеет универсальный дизайн корпуса и прекрасно подойдет для любых интерьеров.
- Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов.
- Компактный драйвер для подключения к сети переменного тока 230 В поставляется в комплекте.
- Простая и удобная установка светильника в монтажное отверстие с помощью пружин.



ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	018043, 018410, 018411 018040, 018420, 018421
Напряжение питания сети	АС 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Тип	LTD-70WH	LTD-80WH
Потребляемая мощность	5 Вт	9 Вт
Световой поток	300 лм	630 лм
Количество и тип светодиодов	20 шт., SMD 2835	40 шт., SMD 2835
Вес	0.20 кг	0.23 кг
Габаритные размеры, D×H	Ø 102×50 мм	Ø 115×50 мм
Размер установочного отверстия, d	Ø 75 мм	Ø 85 мм

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице для данной модели светильника.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI» / «INPUT» / «Вход»).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

